Modell **Artikel Nummer:**

BACKSENSE HINDERNISERKENNUNG MIT FESTEN REICHWEITEN

BS-7030 - Standardanzeige - Erkennungsbereich von 3 m Länge und 2,5 m Breite 4527
BS-7045 - Standardanzeige - Erkennungsbereich von 4,5 m Länge und 3,5 m Breite 4528
BS-7060 - Standardanzeige - Erkennungsbereich von 6 m Länge und 4,5 m Breite 4529

- **9-32 Volt**
- **Maximaler Erkennungsbereich von 3 m, 4,5 m oder 6 m**
- **Robuste Ausführung für raue Umweltbedingungen**
- **Sensor Abmessungen (LxHxT) 217 x 129 x 50 mm**
- **Bildschirmgröße mit Bügel (LxHxT) 101 x 71 x 70 mm**
- **IP69K Sensor**
- **3 Jahre Garantie**

Lieferumfang
- 1 x Nicht konfigurierbarer Radarsensor
- 1 Akustische und optische Standardanzeige mit Montierbügel
- 1 x 9 m Verlängerungskabel

Produkteigenschaften
- FMCW Radar Technologie (Frequency Modules Continuous Wave)
- Effektive Erkennung von stationären, sich bewegenden und multiplen Objekten
- 1 Aktivierungs-Eingang
- 1 Trigger-Ausgang
- 5 stufiges AV-Display
- Resistent gegen Wasser, Feuchtigkeit, Staub, Vibration, Hitze, Kälte, Schlamm

Versorgung
- Leistungsaufnahme: 0,8 A
- Stromaufnahme: 8 W

Qualitätsmerkmale
- Mechanische Erschütterung: 100 G
- Mechanische Vibration: 8,3 G
- Betriebstemperatur: -40 to +85°C
- CE-Zeichen
- ECE-Prüfzeichen: UNECE-R10-konform
- BS EN 13309: 2010
- ISO13766: 2006

ZUBEHÖR FÜR BACKSENSE® RADAR-HINDERNIS-ERKENNUNG

BS-02DCX - 2 m Verlängerungskabel 5272
BS-05DCX - 5 m Verlängerungskabel 4550
BS-09DCX - 9 m Verlängerungskabel 4551
BS-25DCSX - 25 m Verlängerungskabel (Anzeigen-Endverbinder, lose geliefert) 4975

BS-00NYC - Y-Netzwerkkabel für Radar der Serie 9000 5270

BS-02PIC - Netzwerk-Stromversorgungskabel für Radar der Serie 9000 5271

BS-00NT - 120-Ohm-Netzwerkverbinder für Radar der Serie 9000 5291

BKT-017 - Montage-Bracket, einstellbar 4676
mit 105 mm tiefen Montagebügelarmen

BKT-018 - Flacher, verstellbarer Radarbügel 4758