

Vielfachmesszange AC/DC

Strommesszange mit allen Funktionen eines vollwertigen Multimeters. Auch bei beengten Platzverhältnissen aufgrund der handlichen, kompakten Bauweise bestens geeignet.

Multimeter-Messzange zur Messung elektrischer und physikalischer Größen, umfasst folgende Funktionen:

- Wechsel-/Gleichspannungsmessung
- Wechsel-/Gleichstrommessung
- Widerstandsmessung
- Akustische Durchgangsprüfung
- Diodenprüfung
- ZERO-Modus/Delta-Berechnung
- Peak-Funktion
- Automatische Bereichswahl
- Abschaltautomatik
- Datenspeicher
- Echt-Effektivwert Messung

Hohe Bedienfreundlichkeit dank sehr guter Ergonomie und zentralem Drehschalter



Anzeige	6000 Digit
Umschließungsdurchmesser	30 mm
Messbereich Strom min./max.	50 mA/AC-400 A/AC
Messbereich Strom 2 min./max.	100 mA/DC-400 A/DC
Messbereich Spannung min./max.	0,05 V/AC-600 V/AC
Messbereich Spannung 2 min./max.	0,3 V/DC-600 V/DC
Messbereich elektrischer Widerstand min./max.	0,2 Ohm-600 Ohm
Überspannungsschutzkategorie	CAT III/600 V
Schutzart IP	IP 30
Länge x Breite x Höhe	199 x 75 x 36 mm
Akku-/Batteriebezeichnung	1,5 V Micro AAA
Akku-/Batterieanzahl	2 Stck

Art.-Nr. 0715 58 710

VE: 1

Vielfachmesszange AC/DC, Messleitungen rot und schwarz, Transporttasche, Bedienungsanleitung

Details/Anwendung

Elektriker, Elektrotechniker und Dienstleister

Messungen in elektrischen Anlagen, Schaltschränken und Wohnungen

KFZ-Betriebe

Spannungs- und Strommessungen an Batterien



Hinweis

Messungen von DC-Stromstärken mit automatischem Nullabgleich, d. h. bei Strömen, Spannungen und Widerständen sind Differenzmessungen möglich.

Batterien nicht im Lieferumfang.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Batterie High Power	0827 111